

СОГЛАСОВАНО

Председатель профкома
МБОУ «Киземская СОШ»
И.С.Рогачёва



УТВЕРЖДАЮ
Приказ № 13
Директор
МБОУ «Киземская СОШ»
30 января 2020 года

ИОТр-27-2020 ИНСТРУКЦИЯ по охране труда ответственного за электрохозяйство

1. Общие требования безопасности.

1.1. К самостоятельной работе в качестве ответственного за электрохозяйство допускаются лица старше 18 лет, имеющие соответствующее образование и квалификацию, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья, прошедшие вводный и первичный на рабочем месте инструктажи по охране труда, теоретическую и практическую подготовку, обучение безопасным методам работы и стажировку на рабочем месте, проверку знаний по охране труда, имеющие группу допуска по электробезопасности не ниже IV, а также прошедшие обучение правилам пожарной безопасности и проверку знаний правил пожарной безопасности в объеме должностных обязанностей.

1.2. Ответственный за электрохозяйство обязан:

- знать и соблюдать требования настоящей инструкции, правила и нормы охраны труда и производственной санитарии, правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдать правила поведения на территории и в помещениях предприятия;
- заботиться о личной безопасности и личном здоровье;
- выполнять требования пожаро- и взрывобезопасности, знать сигналы оповещения о пожаре, порядок действий при нем, места расположения средств пожаротушения и уметь пользоваться ими;
- знать месторасположение аптечки и уметь оказывать первую помощь пострадавшему;
- знать порядок действий в случае возникновения чрезвычайных происшествий;
- применять безопасные приемы выполнения работ;
- знать организационно-распорядительные, нормативные, методические документы по вопросам энергетического обеспечения;
- нормативные акты по вопросам электрохозяйства, средств противопожарной защиты;
- технические характеристики, конструктивные особенности, режимы эксплуатации оборудования, аппаратуры.

1.3. Ответственный за электрохозяйство должен проходить:

- повторный инструктаж по охране труда на рабочем месте не реже 1 раза в 3 месяца;
- периодический медицинский осмотр в соответствии с действующим законодательством РФ;
- очередную проверку знаний требований охраны труда не реже 1 раза в год;
- очередную проверку знаний по электробезопасности и аттестацию на группу допуска не ниже IV - в соответствии с действующим законодательством РФ.

1.4. На ответственного за электрохозяйство возможно воздействие следующих опасных и вредных производственных факторов:

- опасные уровни напряжения в электрических цепях, замыкание которых может произойти через тело человека;
- повышенный уровень статического электричества;
- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;
- повышенный уровень шума на рабочем месте;
- недостаточная освещенность рабочей зоны;
- пожароопасность;

- движущиеся механизмы и машины.

1.5. Ответственный за электрохозяйство должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты в соответствии с действующими Нормами выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты (СИЗ), разработанными на основании Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты.

1.6. Выдаваемые специальная одежда, специальная обувь и другие СИЗ должны соответствовать характеру и условиям работы, обеспечивать безопасность труда, иметь сертификат соответствия или декларацию.

1.7. Средства индивидуальной защиты, на которые не имеется технической документации, а также с истекшим сроком годности к применению не допускаются.

1.8. Использовать спецодежду и другие СИЗ для других, нежели основная работа, целей запрещается.

1.9. Присутствие посторонних лиц в рабочем пространстве электрооборудования во время его наладки или испытания не допускается.

1.10. Проведение работ должно осуществляться в соответствии с технической документацией организации-разработчика технологического процесса.

1.11. Ответственный за электрохозяйство должен знать и соблюдать правила личной гигиены. Принимать пищу, курить, отдохнуть только в специально отведенных для этого помещениях и местах. Пить воду только из специально предназначенных для этого установок.

1.12. Запрещается употребление спиртных напитков и появление на работе в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или токсического опьянения.

1.13. Ответственный за электрохозяйство обязан немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, произошедшем на производстве, или об ухудшении своего здоровья, в том числе о появлении острого профессионального заболевания (отравления), а также обо всех замеченных неисправностях оборудования, устройств.

1.14. Требования настоящей инструкции по охране труда являются обязательными для ответственного за электрохозяйство. Невыполнение этих требований рассматривается как нарушение трудовой дисциплины, и влечет ответственность согласно действующему законодательству РФ.

2. Требования безопасности перед началом работы.

2.1. Проверить исправность спецодежды, спецобуви и других СИЗ на отсутствие внешних повреждений, надеть исправные СИЗ, соответствующие выполняемой работе, застегнуться, не допуская свободно свисающих концов, обувь застегнуть либо зашнуровать, надеть головной убор. Спецодежда должна быть соответствующего размера, чистой и не стеснять движений.

2.2. Не закалывать спецодежду булавками, иголками, не держать в карманах острые и бьющиеся предметы.

2.3. Осмотреть и привести в порядок рабочее место, убрать посторонние предметы.

2.4. Подготовить необходимый для выполнения работ инструмент, приспособления и защитные средства.

2.5. Все изолирующие части инструмента должны иметь гладкую поверхность, не иметь трещин, заусенцев. Изоляционное покрытие рукояток должно плотно прилегать к металлическим частям инструмента и полностью изолировать ту часть, которая во время работы находится в руке работающего. Изолированные рукоятки должны снабжаться упорами и иметь длину не менее 10 см.

2.6. Проверить состояние оборудования: корпуса электрифицированных машин, электродвигатели, металлические каркасы распределительных щитков и силовых шкафов должны быть заземлены, а рубильники закрыты предохранительными кожухами.

2.7. Убедиться, что штепсельные вилки исправны, а электрические кабели имеют надежную изоляцию, особенно в местах ввода в корпус рубильника (пусковой панели) и в ручку штепсельной вилки.

2.8. Обеспечить защиту токопроводящих проводов. Они должны быть защищены от механических повреждений, от соприкосновения со стальными канатами, горячими поверхностями, шлангами газопламенной аппаратуры, маслами и кислотами.

2.9. Средства защиты, приборы, инструменты и приспособления с дефектами или с истекшим сроком испытания необходимо изъять из эксплуатации.

2.10. Подготовить рабочее место:

- произвести необходимые для производства работ отключения, вывесить предупредительные плакаты «Не включать - работают люди!»;
- при необходимости оградить рабочее место и вывесить плакат «Стой! Опасно для жизни!».

2.11. Рабочий инструмент следует хранить в переносном инструментальном ящике или сумке.

2.12. Инструмент, приспособления и материалы расположить в удобном и безопасном для пользования месте.

2.13. Проверить состояние освещенности рабочего места.

2.14. Работы должны быть организованы в соответствии с требованиями действующих технологических документов (норм, инструкций, регламентов), утвержденных в установленном порядке.

2.15. При подготовке рабочего места должны быть выполнены организационно-технические мероприятия, направленные на безопасное выполнение работы в следующей последовательности:

- получен наряд на устное, письменное распоряжение на выполнение работы;
- получено разрешение на подготовку рабочего места и на допуск;
- отключены токоведущие части, на которых будет проводиться работа и неогражденные токоведущие части, к которым возможно приближение людей, механизмов и грузоподъемных машин;
- отключены трансформаторы, связанные с местом работы, для исключения возможности обратной трансформации;
- приняты меры, препятствующие ошибочному или самопроизвольному включению коммутационной аппаратуры;
- вывешены запрещающие плакаты на приводах и ключах управления коммутационными аппаратами;
- переносное заземление присоединено к заземляющему устройству;
- проверено отсутствие напряжения на токоведущих частях, подлежащих заземлению;
- установлено переносное заземление или включены заземляющие ножи;
- вывешены указательные, предупреждающие и предписывающие плакаты;
- ограждены при необходимости рабочие места или оставшиеся под напряжением токоведущие части.

2.16. Ответственный за электрохозяйство должен лично убедиться в том, что все меры, необходимые для обеспечения безопасности предстоящей работы выполнены.

2.17. При обнаружении каких-либо неисправностей сообщить об этом своему непосредственному руководителю и до их устранения к работе не приступать.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка, иным документам, регламентирующим вопросы дисциплины труда.

3.2. Во время работы следует быть внимательным, не отвлекаться от исполнения своих обязанностей.

3.3. Работать только в исправной спецодежде и спецобуви, с применением СИЗ.

3.4. Не допускать работу в случае нарушения ПТЭЭП, ПУЭ, неудовлетворительного технического состояния электроустановок, угрожающего жизни людей, аварией или пожаром.

- 3.5. Отсутствие напряжения на токоведущих частях электрооборудования проверить вольтметром или идикатором напряжения.
- 3.6. При обслуживании оборудования допускается применение металлических лестниц-стремянок. Работа с ящиков и других посторонних предметов запрещается.
- 3.7. Устанавливать стремянки необходимо прочно, проверив устойчивость ее перед подъемом. Стремянки высотой более 1,8 м должны быть оборудованы упором.
- 3.8. Работать при наличии и исправности ограждений, блокирующих и других устройств, обеспечивающих безопасность труда, при достаточной освещенности.
- 3.9. Не загромождать рабочее место, проходы между оборудованием, проходы к пультам управления, рубильникам, пути эвакуации и другие проходы порожней тарой, инвентарем.
- 3.10. Быть внимательным, осторожным и не отвлекаться на посторонние разговоры.
- 3.11. Не допускать к своей работе необученных и посторонних лиц.
- 3.12. Не прикасаться к находящимся в движении механизмам и врачающимся частям машин.
- 3.13. Ремонтные работы на электрооборудовании должны выполняться с предварительным отключением напряжения.
- 3.14. Для работы применять ручной инструмент с изолирующими ручками.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях.

- 4.1. В аварийной обстановке: оповестить об опасности окружающих людей, доложить непосредственному руководителю о случившемся и действовать в соответствии с планом ликвидации аварий.
- 4.2. Если на металлических частях оборудования обнаружено напряжение (ощущение тока), оборудование гудит, появляется вибрация, искрение электрооборудования, обрыв питающего кабеля, работу необходимо остановить, доложить о случившемся непосредственному руководителю.
- 4.3. При обнаружении дыма и возникновении пожара немедленно объявить пожарную тревогу, принять меры к ликвидации пожара с помощью первичных средств пожаротушения, позвонить в пожарную часть.
- 4.4. Запрещается применять воду и пенные огнетушители для тушения электроустановок.
- 4.5. В условиях задымления и наличия огня в помещении передвигаться вдоль стен, согнувшись или ползком; для облегчения дыхания рот и нос прикрыть тканью.
- 4.6. При несчастном случае немедленно освободить пострадавшего от действия травмирующего фактора, соблюдая собственную безопасность, оказать пострадавшему первую помощь, при необходимости вызвать скорую помощь.
- 4.7. По возможности сохранить ту обстановку, при которой произошел несчастный случай, если это не угрожает жизни и здоровью окружающих, или зафиксировать на фото и видео.
- 4.8. В случае ухудшении самочувствия следует прекратить работу, сообщить руководству.
- 4.9. Первая помощь при поражении электрическим током:
 - выключить рубильник;
 - пострадавшего оттащить за одежду от источника тока соблюдая собственную безопасность;
 - если пострадавший дышит и находится в сознании, его следует уложить в удобное положение, расстегнуть одежду и накрыть, обеспечив до прихода врачей полный покой;
 - если пострадавший находится в бессознательном состоянии, но у него сохраняется пульс и дыхание, следует дать ему понюхать нашатырный спирт, обеспечить покой до прихода врача; местные повреждения следует обработать и закрыть повязкой;
 - если же пострадавший дышит с трудом или не дышит совсем, то следует немедленно приступить к проведению искусственного дыхания (12-15 вдуваний в минуту) и непрямого массажа сердца (на одно вдувание 4-5 надавливаний в области грудины с усилием

50 кг для взрослого человека). Проводить следует до тех пор, пока не появится самостоятельное дыхание и пульс. После того, как к пострадавшему придет сознание, его необходимо обильно напоить;

- не следует давать алкогольные напитки и кофе;
- пострадавшего следует тепло укрыть.

4.10. При химическом ожоге пораженное место сразу же промыть большим количеством проточной холодной воды из под крана в течении 15-20 мин. Если кислота или щелочь попала на кожу через одежду, то сначала надо смыть её водой с одежды, после чего промыть кожу.

4.11. При наличии ран необходимо наложить повязку, при артериальном давлении наложить жгут.

5. Требования безопасности по окончанию работы

5.1 Место работы освободить от всех приборов, инструментов, приспособлений, которые были доставлены для производства работ.

5.2. Привести в порядок рабочее место, инструмент и приспособления.

5.3. Снять спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты и убрать их в установленное место хранения, при необходимости – сдать в стирку, чистку.

5.4. Тщательно вымыть руки с мылом, запрещается для этих целей использовать бензин, дизельное топливо. При необходимости принять душ.

5.5. Обо всех замеченных в процессе работы неполадках и неисправностях применяемого инструмента, оборудования, а также о других нарушениях требований охраны труда следует сообщить своему непосредственному руководителю.

Разработал:

Специалист по охране труда В.Е.Рогачева

